#### HX 7500 T

Исключительная надежность в обеспечении электропитания устройств.



















Семейство: Генераторные установки

Подсемейство: 50 Гцряд

# Основные характеристики

Intens Серия: Частота (Гц): 50 Макс. мощность (кВт): 6.00

Макс. мощность (кВА): 7.50 Номинальное напряжение (В): 400

> Число фаз: Трехфазная – 400В

Уровень звукового давления

97 (Lwa):

Уровень шума (дБА) – 7м: 74

Характеристики двигателя

Торговая марка двигателя: Honda

GX 390 Тип двигателя:

Расположение клапанов: O.H.V.

> Запуск: Ручной Топливо: Бензин

> > (неэтилированный)

Автономность работы (ч): 2.4

> Расход топлива (л/ч): 2.5

Объем топливного бака (л):

Останов по низкому уровню

Да масла:

Мощность (л.с.) при

3600 об/мин макс.: 11 Объем двигателя (см3): 389

Объем масла (л): 1.1

## Характеристики генератора переменного тока

Тип: Щеточный

Регулятор: Механический

**IP 23** Класс зашиты: Класс изоляции: Н

#### Разъемы и панели

1 x 2P+T 230B 10/16A - A3C 1 x 3P+T+N 400B 16A - A3C Габаритные размеры и масса

> Длина (см): 77 Ширина (см): 57 Высота (см): 59

Масса без топлива (кг): 80

### Упаковка

Тип упаковки: Коробка Длина (см): 78.5 Ширина (см): 58 Высота (см): 59.5 Тип поддона: 120/80

Число коробок на

поддоне: 6

Высота поддона (см): 200

### Достоинства

Прочная и компактная рама

Автомат зашиты сети

Профессиональный двигатель Honda Останов по низкому уровню масла